

# Инструкция по эксплуатации Микрокамеры BX950Z IP WiFi

Видео по настройке: <http://market444.ru/product/mikrokamery/skrytaya-kamera-bx950z-ipwifi#customvideoinstruksiya>

## Внимание!

1. Перед началом работы, необходимо зарядить камеру 6 часов и вставить в нее микро SD карту (карту памяти). Карты памяти поддерживаются от 10 класса записи и выше, от 2 до 128Гб. Рекомендуется устанавливать карты памяти до 32Гб.
2. Установите приложение на Ваше устройство (является бесплатным)

2.1 Название HDMiniCam. Скачивается с App Store

## Микрокамера BX950Z IP WiFi может работать в двух режимах удаленного управления:

1. Режим P2P, т.е. напрямую. В данном режиме мини камера генерирует беспроводную сеть WiFi, к которой вы можете подключиться с помощью ноутбука или смартфона и просматривать видео с камеры без использования дополнительных устройств. Максимальное расстояние между камерой и другим устройством должно быть до 10-15 метров.
2. Режим IP. В данном режиме необходимо настроить беспроводное подключение камеры к WiFi роутеру для просмотра видео с помощью компьютера или смартфона из любой точки мира.

## РЕЖИМ P2P

1. Включите камеру переведя переключатель в положение ON.
2. На компьютере или телефоне в списке беспроводных сетей выберите сеть с именем равнозначным ID номеру камеры (указан на наклейке камеры).
3. Подключается без пароля (в некоторых прошивках может потребоваться ввести пароль 12345678).
4. Ждем около 30-60 минут.
5. Установите программу HDMiniCam (если не сделали это ранее) на Ваш смартфон/планшет.
6. В данной программе выберите строку local camera (или LAN).

Камера подключена к WiFi.

## РЕЖИМ P2P

### Чтобы подключить камеру для удаленного просмотра для телефонов

1. Нажмите на вопросительный знак (или шестеренку) рядом с именем Вашей камеры.
2. Выберите строчку подключения WIFI
3. Выбираем пункт USE WIFI (использовать wifi)
4. Где SSID введите название Вашего роутера (наименование Вашей домашней сети)
5. В строке Password введите пароль домашней сети. Нажимаем ОК

6. Подождите некоторое время. Камера должна подключиться к Вашему роутеру. Через 3-5 минут выключите камеру, переведя переключатель в положение OFF. Выйдите из приложения.
7. Переведите нижний переключатель в положение IP и включите камеру.

В телефоне переключаем в настройках в списке беспроводных сетей выберите свою домашнюю сеть. После этого можно снова зайти в приложение для онлайн просмотра с камеры.

Далее снова заходим в приложение, внизу выбираем WAN. В верхней строке вводим имя камеры, в нижней – пароль (данные указаны на наклейке на самой камере).

### **Настройка датчика движения:**

1. Нажмите на вопросительный знак (или стрелочку) рядом с именем Вашей камеры.
2. Выберите первую строчку Alarm settings
3. Поставьте галочку на пункте Motion Detection (датчик движения)
4. В пункте Alarm sensitivity выберите режим High Normal, Low (высокий, нормальный, низкий уровень чувствительности датчика)
5. В строке SDcard record можно поставить галочку для записи данных при срабатывании датчика.